

**Модель: 190567**

**Сенсорний вимикач на відкривання двох дверей**

## **Інструкція для монтажу**

**Дякуємо за вибір продукції ТМ Lumine!**

### **Призначення:**

Виріб призначений для використання в середині приміщень. Можливе підключення світлодіодних джерел світла, люмінесцентних світильників, ламп розжарювання та інших освітлювальних приладів з робочою напругою 220В

### **Функціонування:**

Даний сенсорний вимикач спрацьовує на відкривання дверей. Коли об'єкти в зоні дії сенсора - відключений прилад вимкнено. Коли об'єкт(и) поза зоною дії - підключений прилад увімкнено. Прилад працює в цьому режимі циклічно. Постійна експлуатація не викликає збоїв у роботі.

Оптимальна зона дії сенсора становить від 5 до 10 см, залежно від екземпляру. Дані були отримані з білим папером, в якості об'єкту блокування, при використанні інших непрозорих об'єктів, вони можуть бути іншими, наприклад, зона дії на руку становить 5 см. Уникайте присутності будь-яких рухомих об'єктів у зоні сенсора, щоб уникнути небажаної активації контролера

Прилад працює зі скляними поверхнями.

Увага, для коректної роботи з чорними поверхнями, використовуйте стікери, які є в комплекті.

### **Технічні характеристики:**

Вхідна напруга: 100-240В ~ 50/60Гц

Макс. навантаження: 250Вт

Чутливий елемент: два ІЧ сенсорних датчика з проводом 2 м

Робоча температура: -20 ~ +50

Зона дії сенсора: ~ 5 см

